

Doro PhoneEasy® 105wr

Téléphone facile à utiliser avec répondeur

Téléphone sans fil DECT facile à utiliser possédant un afficheur très lisible et un répondeur au son très clair.

- ✓ Grand afficheur et caractères très lisibles
- ✓ Volume du combiné amplifié jusqu'à 30 dB
- ✓ Répondeur avec son amplifié



Doro PhoneEasy® 105wr

Fonctions principales

Prénumérotation	✓
Mains-libres	✓
Verrouillage des touches	✓
Chronomètre des conversations	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Menu déroulant	✓
Portée à l'intérieur (mètres)	50
Portée, jusqu'à (mètres)	300
Bip touche	✓
Indicateur hors de portée	✓
Horloge	✓
Alarme de réveil	✓

Mémoires

Touche bis	5
Mémoires directes	2
Mémoires indirectes	9
Nombre de positions du répertoire	20

Afficheur du combiné

Afficheur rétro-éclairé	✓
-------------------------	---

Afficheur de la base

14 segments	✓
-------------	---

Sons et signaux

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors coupure)	5
Coupure de la sonnerie	✓

Paramètres acoustiques

Niveau maximal de réception (dB(A))	30
Compatible appareils auditifs	✓
Coupure du micro	✓

Son

Touche d'amplification sonore	+10 dB
-------------------------------	--------

Identification de l'appelant

Présentation du numéro ¹	10
-------------------------------------	----

Répondeur

Commandé par la base	✓
Commandé par le combiné	✓
Accès à distance	✓
Fonction mémo	✓
Fonction répondeur simple	✓
Durée d'enregistrement (minutes)	15
Horodatage (date/heure)	✓
Réglage du nombre de sonneries avant activation du répondeur	2,4,6,8, TS

Caractéristiques combiné

Autonomie en veille (h)	100
Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures)	10
Avertisseur de batterie faible	✓

Technologie

Eco functionality	✓
-------------------	---